


## GÉNÉRATRICE DÉMARREUR ÉLECTRIQUE 10 500 WATT MODÈLE: PP10500ER

### CARACTÉRISTIQUES

- **Génératrice portative robuste** idéale sur des chantiers éloignés et alimentation de secours.
- **Moteur robuste** et fiable avec arrêt niveau bas niveau d'huile automatique le gardant en sécurité.
- **Les prises** de courant faciles d'accès sont protégées par des disjoncteurs étanches.
- **Cage tubulaire en acier** thermolaqué durable protège la génératrice facilitant l'accès pour l'entretien.
- **Poignées pliantes** et roues facilitant le déplacement.



Scannez le code QR avec votre cellulaire et apprenez-en plus à propos de cette génératrice Pure Power.



AC 120V



AC 120V



AC 120V/240V

TYPES DE FICHES

### MOTEUR

MODÈLE: **PURE POWER**  
 TYPE: **AIR COOLED, 4-STROKE OHV**  
 DISPLACEMENT: **420CC**  
 TAUX DB: **78dB**  
 ECONOMY MODE: **OUI**  
 TYPE DE DÉMARRAGE: **DÉMARRAGE MANUEL/ELECTRIQUE**  
 TYPE D'ESSENCE: **86 OCTANE, JUSQU'À 10% ETHANOL**  
 TAILLE DU RÉSERVOIR DE CARBURANT: **25L**  
 TEMPS APPROX. EN MARCHÉ: **9HR @ 1/2 CHARGE**  
 TYPE D'HUILE: **SAE 10W30**  
 CERTIFICATIONS: **CSA, EPA III ET CALI CARB**

### CHASSIS

TYPE: **CAGE TUBULAIRE EN ACIER**  
**THERMOLAQUÉ**  
 PORTABILITÉ: **POIGNÉES PLIANTES AVEC ROUES**  
 ROUES: **10" PNEUS À TOUTE ÉPREUVE**

### ALTERNATEUR

MAX WATT: **10,500 W**  
 WATT EN MARCHÉ: **7,500 W**  
 DISJONCTEUR MAÎTRE: **33A**  
 TENSIONS: **120V/240V**  
 MISE À LA TERRE: **NEUTRE LIÉ**

### PRISES ÉLECTRIQUES

4x AC 120V 20A MÉNAGE, NEMA 5-20R  
 1x AC 120V 30A VERROU TOURNANT NEMA L5-30R  
 1x AC 120V/240V 30A VERROU TOURNANT NEMA L14-30R

### TAILLE DE LA BOÎTE

LxWxH: **32" x 25" x 28"**  
 POIDS: **230 LBS**

### TAILLE DE LA BOÎTE



POIDS DE L'APPAREIL: **210 LBS**

### GARANTIE

MOTEUR: **2 ANS**  
 ÉLECTRONIQUES: **1 AN**  
 UPC: **777987382522**